



## RE25 – Sirene Bivolt com Iluminação – 12/24V

- Tensão de Operação: 12 / 24Vcc - Bivolt;
- Corrente: 0.3A;
- Pressão Sonora Aproximada: 115 dB a 1m;
- Bitonal;
- Com LEDs, iluminação vermelha;
- Piezoelétrica;
- Cor: vermelho com tampa branca translúcida;
- Produto de acabamento fino em ABS;
- Aplicação: Sistemas de segurança e incêndio;
- Base móvel;
- Fixação por parafusos (não incluídos);
- Dimensões Aproximadas: 10,5 x 8,5 x 7,5 cm



### Características Técnicas

- |  |   |
|--|---|
| • FUNCIONAMENTO:                             | BIVOLT - 12/24Vdc                                     |
| • CORRENTE:                                  | 3A  |
| • PRESSÃO SONORA:                            | APROX.:115dB  |
| • SOM: BITONAL ILUMINAÇÃO:<br>PISCANTE TIPO: | C/ LEDS, ILUMINAÇÃO NA COR VERMELHO,<br>PIEZOELÉTRICA |
| • BASE:                                      | MÓVEL   |
| • FIXAÇÃO:                                   | PARAFUSOS, ( NÃO INCLUSOS )                           |
| • COR:                                       | VERMELHA C/ TAMPA BRANCA TRANSLÚCIDA                  |
| • DIMENSÕES APROX.:                          | 10,5 x 8,5 x 7,5cm                                    |

### ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO:

**FIO VERMELHO: LIGAR NO POSITIVO ( + )**

**FIO PRETO: LIGAR NO NEGATIVO ( - )**

